

入間市産業文化センター

舞台照明設備表(1/4)

●調光設備

主幹盤	入力 1Φ3ω 105V/210V 50Hz			MCCB 3P 400AF/350AT
調光ユニット	既設無し ※移動型調光器のみ		直回路	20A×20 30A×63
調光操作卓	(株)松村 電機製作所 F-153III	プリセットフェーダ60ch×3段(1段使用可能)/記憶1000キュー/JASCII対応(USB) サブフェーダー:20本50ページ/エフェクト・チェイス・チャンネルマスター割付可能		
DMX信号	2F調光室内パッチラック 入力×4 出力×4 DMXミキサー①(4In 1Out)スプリッター⑥(1In 4Out)			
仮設電源盤	舞台下手奥 1Φ3ω 105V/210V 50Hz MCCB 3P 225AF/150AT C型30Aコンセント×3(100V)・D型20Aコンセント×3(200V)・カムロック(E1016)×4(UNVE)			

※2020年設備改修により、舞台照明機器における全てのLED化に伴い、基本各照明回路は直電源化されています。
Sus及び移動型調光器の使用により、電球使用の器具を調光可能です。ご注意ください。

●負荷設備

場 所	名 称	制御Ch/メーカー	台数	回路・信号	備 考	
ピンルーム (2F調光室並び)	1Kwクセノン ピンスポット	XPS- 1004SR/e	/USHIO	2	D型20A 直回路×2	整流器 KSX-45MHXP
シーリング	140W LED シャープエッジ タイプ (8インチ)	LC-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	24	C型20A 直回路×8 DMX Out×2系統 (表記上⑲下⑳)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX2系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
上手フロント サイド	140W LED シャープエッジ タイプ (8インチ)	LC-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	6	C型20A 直回路×3 DMX Out×1系統 (表記⑲)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX1系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
下手フロント サイド	140W LED シャープエッジ タイプ (8インチ)	LC-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	6	C型20A 直回路×3 DMX Out×1系統 (表記⑱)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX1系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
プロセニウム ボタン ※1	80W LED フレネルタイプ (6インチ)	LF-6 II-W	制御1ch/ 松村電機 製作所	4	C型20A 直回路×6 各2口(並列)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX1系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。機器 吊り替え等の場合、原状 復帰をお願いします。
	210W LED プロファイル 26°アイリス付	S4LED2 Tungsten HD 26° レンズアイリス付	制御3ch/ ETC	3	DMX Out×1系統 (表記⑳)	
	210W LED プロファイル 36°アイリス付	S4LED2 Tungsten HD 36° レンズアイリス付	制御3ch/ ETC	2		

※1 プロセニウムボタンの設置部は、作業員のヘルメット着用及びフルハーネス型墜落制止用器具の使用が、義務付けられておりますので、ヘルメット及びフルハーネス安全帯の持込・着用をお願い致します。
照明器具使用及び持込器具設営時、安全対策の徹底をお願い致します。

入間市産業文化センター

舞台照明設備表(2/4)

●負荷設備

場 所	名 称		制御Ch/メーカー	台数	回路・信号	備 考
ボーダー ライトボタン (スクリーン下場) 電動昇降 ※高さメモリー無し	40W 4灯 LED (6インチ)	SX-4II	制御4ch/ 松村電機 製作所	10	C型30A 直回路×4 (並列回路 C型20×8) DMX Out×2系統 (表記⑨⑩)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX 1系統使用 各灯体アドレス①③作業灯 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
第1サス ペンション ライトボタン 電動昇降 ※高さメモリー有り	140W LED シャープエッジ タイプ (8インチ)	LC-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	8	C型30A 直回路×8 (並列回路 C型20×16) DMX Out× 2系統 (表記上⑫下⑪)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX 1系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。機器 吊り替え等の場合、原状 復帰をお願いします。
	140W LED フレネルタイプ (8インチ)	LF-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	8		
	210W LED プロファイル 26°アイリス付	S4LED2 Tungsten HD 26° レンズアイリス付	制御3ch/ ETC	1		
	移動型調光器 1.5kw ×3回路 ※トータル MAX 3 Kw	CD-103i-D	制御3ch/ 松村電機 製作所	4	C型30A×4 回路使用(共用) 12chDimmer 制御可能 各回路C型 20A コンセント2口	※電球使用器具の調光回 路として使用できます。 容量に注意してください。
第2サス ペンション ライトボタン 電動昇降 ※高さメモリー有り	140W LED シャープエッジ タイプ (8インチ)	LC-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	8	C型30A 直回路×8 (並列回路 C型20×16) DMX Out×2系統 (表記上⑭下⑬)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX 1系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。機器 吊り替え等の場合、原状 復帰をお願いします。
	140W LED フレネルタイプ (8インチ)	LF-8	制御1ch/ 松村電機 製作所	9		
	移動型調光器 1.5kw ×3回路 ※トータル MAX 3 Kw	CD-103i-D	制御3ch/ 松村電機 製作所	4	C型30A×4回 路使用(共用) 12chDimmer 制御可能 各回路C型 20A コンセント2口	※電球使用器具の調光回 路として使用できます。 容量に注意してください。

入間市産業文化センター

舞台照明設備表(3/4)

●負荷設備

場 所	名 称		制御Ch/メーカー	台数	回路・信号	備 考
天井反射板 ライト	56W LED (3000K) / 110W LED (R/G/B/LB)	CR-W-LED II-300F / CR-2c	制御1ch (3000K)・ 制御4ch (R・G・B・LB) / 松村電機 製作所	18 / 6	1.67KVA DMX Out 1 系統	常設機器 各固定アドレス 照明機器仮設等不可 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
アッパー horizont ライトバトン 電動昇降 (文字共吊り) ※高さメモリー無し	158W LED R/G/B/LB +W	UX-2S	制御5ch (R・G・B・ LB・W) / 松村電機 製作所	10	C型30A 直回路×4 (並列回路 C型20×8) DMX Out×2系統 (表記⑮⑯)	常設機器 各固定アドレス 常設 DMX 1 系統使用 ※常時電源及び信号線が 接続されています。
ローア horizont ライト ※専用台車付き	158W LED R/G/B/LB +W	LX-2S	制御5ch (R・G・B・ LB・W) / 松村電機 製作所	10	電源専用 亘りケーブル 使用・上出し DMX ALLスルー 上出し	仮設機器 各固定アドレス 上手Out4 専用回線
ステージ	[前C] 舞台前 フロアーコンセント			上下 各1 箇所	C型30A 直回路×1	舞台前 上下各1口
	[袖C] 袖中 フロアーコンセント			上下 各3 箇所	(C型30A 直回路×3) ×3 Box	舞台袖 上下3 Box 各3口 合計直電源18口
	[奥C] 舞台奥 フロアーコンセント			奥1 箇所	(C型30A 直回路×3) ×1 Box	舞台奥 1 Box 3口 合計直電源 3口
	[LHC] ローア horizont フロアーコンセント			上下 各1 箇所	(C型30A 直回路×4) ×1 Box	舞台奥上下 1 Box 各4口 合計直電源 8口 ※LH上下各1口使用
	舞台袖上 (大臣裏) コネクター Box			上手 ×1 箇所	C型30A 直回路×2 DMX In×2 Out×2	合計直電源 2口 In- (表記C/D) Out- (表記⑦⑧)
	舞台後上 (舞台奥壁) DMX信号 コネクター			上手 奥壁 1箇所	DMX Out×2	Out- (表記③④) ※④LH回線にて使用

入間市産業文化センター

舞台照明設備表(4/4)

●負荷設備

場 所	名 称	制御Ch/メーカー	台数	回路・信号	備 考
ステージ	舞台袖下 (大臣裏) コネクター Box		下手 × 1 箇所	C型30A 直回路× 2 DMX In× 2 Out× 2	合計直電源 2口 In- (表記A/B) Out- (表記⑤⑥)
	舞台後下 (舞台奥壁) DMX信号 コネクター		下手 奥壁 1箇所	DMX Out× 2	Out- (表記①②)
	仮設電源盤 舞台下手 袖中奥	1Φ3ω 105V/210V 30KVA 50Hz 松村電機製作所 二次側電源単独配線 ※音響用電源としても使用可能		MCCB 3P 225AF/150AT C型30Aコンセント× 3 (100V) D型20Aコンセント× 3 (200V) カムロックコネクタ(E1016) × 4 L1・N・L2・E(U.N.V.E)	
客 席	[客WC] 客席ウォール コンセント	※音響用電源として使用 可能ですが電源系統が 照明主幹盤系統ですの で注意が必要です。	上下 客席 壁各1	C型30A 直回路× 2	客席内電源 上下各C型30A2口 照明主幹盤内系統電源
	[客席DL] 客席内 ダウンライト	W LED 調光可能 4000K	制御8ch/	客電 LED パッチ可能 (作業灯・ 誘導灯連動)	持込操作卓使用の場合 ※持込卓にてパッチ及び 操作をお願いします。

入間市産業文化センター

舞台照明 移動機材詳細(1/4)

●移動機材

保管場所	名称 / 管理No,		メーカー	台数	制御信号等 詳細	アドレス / 備考
舞台下手 中2階 機材置場	140W LED フレネルタイプ (8インチ)	LF-8/ フレネル No,1~3	松村 電機 製作所	3	制御1ch (Dim)	DMX固定アドレス No,1 1;316 No,2 1;317 No,3 1;318
舞台裏 上下通路	210W LED プロファイル 36°アイリス付	S4LED2 Tungsten HD 36°/ No,6・8	ETC	2	制御3ch (R/G/B)	DMX固定アドレス No,6 1;307 No,8 1;313
	240W LED カラーミックス 1m Barライト RGLB	Color Source Linear 2 / No,1~8	ETC	8	制御6ch (Int/R/G/B/Lime/ Strobe)	DMX固定アドレス No,1 1;319 No,2 1;325 No,3 1;331 No,4 1;337 No,5 1;343 No,6 1;349 No,7 1;355 No,8 1;361
	172W LED プロファイル カラーミックス	S4LED2 Lustr 36° / No,1~8 ・ S4LED2 Lustr 50° / No,9~12 ・ S4LED2 Lustr 26° / No,13~16	ETC	36° 8 / 50° 4 / 26° 4 [合計] 16	制御10ch Direct Mode (R/Lime/Am/G/ Cyan/B/Indego/ Int/Strobe/Fan) ※ホール運営にお いてDMXUni- verse 2での仕 様を基本として います。器具の アドレス変更は 可能ですが、現 状復帰でお願い します。	DMX固定アドレス No,1 2;141 No,2 2;151 No,3 2;161 No,4 2;171 No,5 2;181 No,6 2;191 No,7 2;201 No,8 2;211 No,9 2;221 No,10 2;231 No,11 2;241 No,12 2;251 No,13 2;261 No,14 2;271 No,15 2;281 No,16 2;291

入間市産業文化センター

舞台照明 移動機材詳細 (2/4)

●移動機材

保管場所	名称 / 管理No,	メーカー	台数	制御信号等 詳細	アドレス / 備考	
舞台裏 上下通路	217W LED カラーズーム PAR ライトタイプ	evolution zoom 3 / No.1~2 0	フォー リーフ	20	制御7ch (Dim/Strobo/ R/G/B/W/Zoom) ※ホール運営にお いてDMXUni- verse 2での仕 様を基本として います。器具の アドレス変更は 可能ですが、現 状復帰でお願い します。	DMX固定アドレス No,1 2;001 No,2 2;008 No,3 2;015 No,4 2;022 No,5 2;029 No,6 2;036 No,7 2;043 No,8 2;050 No,9 2;057 No,10 2;064 No,11 2;071 No,12 2;078 No,13 2;085 No,14 2;092 No,15 2;099 No,16 2;106 No,17 2;113 No,18 2;120 No,19 2;127 No,20 2;134
	移動型調光器 1.5kw ×3回路 ※トータル MAX 3 Kw	CD-103i-D 下手用 No,A/B 上手用 No,C/D	松村 電機 製作所	4	入力C型30A 3chDimmer DMX制御3ch 出力各回路C型 20Aコンセント2口	No,A 1;253 No,B 1;256 No,C 1;259 No,D 1;262
舞台上手 収納棚	移動型 DMX スプリッター 1in4out	DX-4SPI-D	松村 電機 製作所	1	DMXスプリッター 1in4out ダボ付き (吊り込み可能)	
調光室	DMX ワイヤレス 送信機	SS34DXT	松村 電機 製作所	1	DMXワイヤレス 送信機 直置き型 4ch入力通信	
	DMX ワイヤレス 受信機	SS34DXR	松村 電機 製作所	1	DMXワイヤレス 送信機 ダボ付き 4ch出力通信	

入間市産業文化センター

舞台照明 移動機材詳細 (3/4)

●移動機材

保管場所	名称 / 管理No,	メーカー	台数	詳細	備考	
舞台ホリ裏	1kwハロゲン トツレンズ (8インチ)	CI-8	松村 電機 製作所	8	上下 SS用器具 各4台 スタンド常設 ※移動型調光器の 併用が必要です。	丸ベーススタンド常設
舞台下手 中2階 機材置場	500wシールド ビーム 64PARナロー (8インチ)	PL-64	松村 電機 製作所	20	PAR 64 5N ※移動型調光器の 併用が必要です。	
	1kwハロゲン 効果器	PIS	松村 電機 製作所	2	※移動型調光器の 併用が必要です。	
	効果器用 ディスクマシーン		松村 電機 製作所	1	※移動型調光器の 併用が必要です。	雲・雨・雪・星 各 種板 1枚
	効果器用 ハイカットアダプター		松村 電機 製作所	2		
	効果器用 先球レンズ	F4/F6	松村 電機 製作所	各2		
	オーロラ マシーン		松村 電機 製作所	1	※移動型調光器の 併用が必要です。	
	ストロボ	250w×2 コントロールBOX	松村 電機 製作所	1式	※移動型調光器の 併用が必要です。	延長信号線
ミラーボール	円形可変	松村 電機 製作所	1式	※移動型調光器の 併用が必要です。	コントロールBOX 延長信号線	
舞台上手 収納棚	ショート ハンガー		松村 電機 製作所	40		
	ロング ハンガー	HY ハンガー別	松村 電機 製作所	4		
	自在 ハンガー	HL-3 ハンガー別	松村 電機 製作所	4		
	2連アーム	SA	松村 電機 製作所	2		
	小ベース	SR	松村 電機 製作所	11		
舞台ホリ裏	丸ベース 2段スタンド	SP-2	松村 電機 製作所	10		内8本SS常設使用

入間市産業文化センター

舞台照明 移動機材詳細(4/4)

●移動機材

保管場所	名称 / 管理No,	メーカー	台数	詳細	備考
舞台下手 中2階 機材置場	丸ベース 中スタンド	SP-2-S	松村 電機 製作所	2	
	脚折スタンド		RDS	6	

●延長コード・信号制御コード

名称 / 種類	長さ	棚保管 数量	中2階保管 数量	名称 / 種類	長さ	棚保管 数量	中2階保管 数量
C型30A - C型30A (C - C)	20m	2		C型30A - 平行プラグ (ブレーカー付き)松村 BB-15-30	1m	2	
	15m	4					
	10m	2					
3chマルチケーブル C型30AプラグコンセントBOX 3chC型30A-3chC型30A	15m		2	C型30A - 平行プラグ (平行接地極付4口)	0.3m	4	
				C型20A - 平行プラグ (平行接地極付4口)	0.3m	4	
C型30A - C型20A (C - MC)	5m	10	15	C型20A - 平行プラグ (平行接地極付2口)	0.3m	2	
	2m		10				
	2分岐	10					平行延長 接地極付4口
C型20A - C型20A (MC - MC)	15m		6	平行延長 接地極付4口	3m	4	
	5m	10	4	平行 - 平行 平打 2Φ	3m	10	
	3m		2	Neutrik PowerCon 延長ケーブル	3m	9	
	2m	10	27		1m	2	
	1m		4	平行 - Neutrik PowerCon	1m	7	
	2分岐	20	5				
DMX 5 Pin DK2-3	3m	30					
DMX 5 Pin DK2-5	5m	10					
DMX 5 Pin DK2-7	7m	4					
DMX 5 Pin DK2-10	10m	10					
DMX 5 Pin 20m	20m	2					
DMX 5 Pin 30m	30m	2					